

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

**GEVAAR-OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN
TE BEPERKEN, DIENT U DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG OP TE
VOLGEN**

1. Waarschuwing

1. 1 Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of gebrek aan kennis of ervaring, indien er toezicht aanwezig is en uitleg is gegeven over een veilig gebruik van het apparaat en indien de mogelijke gevaren worden begrepen.

1.2 Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

1.3 Laad niet-oplaadbare accu's niet op.

1.4 Reiniging en onderhoud door kinderen mag niet zonder toezicht worden uitgevoerd. Gebruik droge handdoeken om stof van de buitenkant te verwijderen. Voor het onderhoud is professioneel personeel nodig.

1.5 Controleer de acculader regelmatig op fysieke schade, met name de voedingskabels, de stekker en de behuizing. Als de acculader beschadigd is, mag deze niet worden gebruikt totdat de schade op de juiste wijze is hersteld.

1.6 Vanwege de hoge spanning kunt u, als de oplader beschadigd of niet oplaadbaar is, contact opnemen met de winkel waar u hem hebt gekocht. Probeer de lader niet zelf te demonteren.

1.7 Deze oplader mag uitsluitend binnen en in droge ruimtes worden gebruikt. Gebruik de oplader niet in een omgeving met hoge temperaturen, vocht, of in een ontvlambare of explosieve omgeving.

1.8 Koppel de voeding los voordat u de verbindingen op de accu aansluit of loskoppelt.

1.9 RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK. Steek de stekker alleen in een correct stopcontact. Als het niet past, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien om het juiste stopcontact te installeren. U mag de stekker op geen enkele wijze veranderen.

1.10 WAARSCHUWING: Lees voor gebruik van de acculader alle instructies en waarschuwingen op de acculader, de accu en het product waarvoor de accu wordt gebruikt.

- 1.11 WAARSCHUWING:** Laad alleen oplaadbare lood-zuur/Li-ion-accu's op om het risico van letsel te verminderen. Andere soorten accu's kunnen exploderen waardoor persoonlijk letsel en schade wordt veroorzaakt.
- 1.12 WAARSCHUWING:** Uitsluitend voor gebruik binnenshuis. Niet blootstellen aan regen.
- 1.13 WAARSCHUWING:** Risico op letsel - Houd kinderen tijdens gebruik van het apparaat uit de buurt.
- 1.14 BEWAAR DEZE INSTRUCTIES-** Deze handleiding bevat belangrijk veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzingen voor acculaders modellen **STC-6151LB,STC-6151PB.**
- 1.15 GEVAAR:** Risico op elektrische schok. Raak niet-geïsoleerde delen van de uitgangstekker of niet-geïsoleerde accupolen niet aan.
- 1.16** Volg deze instructies en de instructies op de accu op om het risico van ontploffing van de accu te verminderen..
- 1.17** Rook niet en zorg ervoor dat er geen vonken of open vuur in de buurt van de accu of de motor komen.
- 1.18** Laad nooit een bevroren accu op.
- 1.19** Als de accu uit de rolstoel moet worden verwijderd om hem op te laden, verwijder dan altijd eerst de geaarde pool van de accu. Zorg ervoor dat alle accessoires op de rolstoel zijn uitgeschakeld om een hoogspanning te voorkomen.
- 1.20** Lees alle specifieke voorzorgsmaatregelen van de accufabrikant aandachtig door, zoals het al dan niet verwijderen van celdoppen tijdens het opladen, en aanbevolen laadpercentages.
- 1.21** Als de lader is voorzien van een keuzeschakelaar voor de uitgangsspanning, raadpleeg dan de gebruikershandleiding van de rolstoel om de spanning van de accu te bepalen en om te controleren of de uitgangsspanning op de juiste spanning is ingesteld. Indien er geen uitgangsspanning is aangegeven. Gebruik de acculaders alleen als de

accuspanning overeenkomt met de nominale uitgangsspanning van de lader.

1.22 Plaats de lader nooit direct boven of onder de accu die wordt opgeladen. Gassen of vloeistoffen uit de accu zullen de lader aantasten en beschadigen. Plaats de lader zo ver als de kabels toelaten, van de accu vandaan.

1.23 Het apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen.

1.24 Gebruik de lader niet in een afgesloten ruimte en beperk de ventilatie niet.

Verbind en ontkoppel de uitgangsklemmen van de gelijkstroom pas nadat u alle schakelaars van de oplader in de uit-stand hebt gezet en het netsnoer uit het stopcontact hebt verwijderd. Laat de klemmen elkaar nooit raken.

BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING

2. SPECIFICATIE

MODEL: STC-6151PB, STC-6151LB

INVOER: 100-240VAC, 50-60Hz, 1,7A

UITVOER GELIJKSTROOM: +24V/ 5A

Zekering (interne zekering): T 3,15A/250V

3. TOEPASSING

Deze lader is geschikt voor 24 V loodzuur/Li-ion batterij (7 cellen, 3,6 V/cel, 6 - 30 Ah).

4. PRODUCTKENMERKEN

4.1 Deze lader is voorzien van de volgende functies: terugstroombeveiliging, beveiliging tegen accu-omkering, overspanningsbeveiliging, bescherming tegen kortsluiting aan de uitgang, enz. Deze functies beschermen de oplader tegen schade.

4.2 Toepassing : De oplader wordt gebruikt voor het opladen van scootmobielen, rolstoelen.

5. HOE GEBRUIKT U DEZE OPLADER

5.1 Sluit de accu op de juiste wijze aan op de oplader en steek vervolgens de stekker van de oplader in het stopcontact.

5.2 Als de lader niet wordt gebruikt of nadat het opladen is voltooid, haal dan de stekker uit het stopcontact en verwijder vervolgens de accu.

5.3 Als u de oplader opbergt, leg hem dan op een droge plaats, niet in de buurt van vuur, hoge temperaturen en vochtigheid.

6. LED-CONTROLELAMPJES

6.1 In de stand-by-modus, wanneer de stekker in het stopcontact is gestoken zonder dat de accu met de oplader is verbonden, brandt het oranje lampje altijd en knippert het groene lampje.

6.2 Wanneer twee Ledlampjes van de OPLADER oranje worden, gaat de oplader over naar laadmodus.

6.3 Als het oranje controlelampje van de OPLADER voortdurend brandt, en het groene licht voortdurend brandt, is de accu volledig opgeladen.

7. OMGEVINGSFACTOREN

7.1 Bedrijfstemperatuur 0°C to +40°C; Temperatuur bij vervoer en opslag -40°C to +55°C.

7.2 Vochtigheid Tijdens opladen 20%~85%; Tijdens opbergen van lader 10%~95%.

7.3 Atmosferische druk: (50 to 100) kPa.

7.4 Beschermingsgraad: IPX4.

7.5 Verwachte levensduur : 3 jaar

8. PRODUCTCODE



- 8.1 Geeft dubbele isolatie van het product aan.



- 8.2 Dit betekent dat het product niet in huishoudelijk afval mag worden verwijderd en het milieu kan vervuilen.




- 8.3 Dit merk is in overeenstemming met de wet- en regelgeving van de EU en is een veiligheidskeurmerk.




- 8.4 : Dit merk is uitgegeven door Rheinland, Duitsland, en geeft aan dat het product voldoet aan de wetten en voorschriften van Duitsland en de Europese Unie. In het hele certificeringsproces voor machines kunnen alle onderdelen die het TUV-merkteken krijgen, worden vrijgesteld van inspectie.



- 8.5 ^c ^{us} : Dit symbool geeft aan dat het product voldoet aan de wet- en regelgeving van de Verenigde Staten en Canada.



- 8.6 : Voorwaarden voor vervoer en opslag.



- 8.7 : Atmosferische druk: (50 to 100) kPa.

- 8.8 **IPX4**: Voorkom spatwater en onderdompeling in water.

Verklaring : Nadat de AC-aansluiting is aangesloten, voldoet het apparaat aan IPx4 .

9. AFTERSALE-SERVICE

9.1 TEL : 0512-36697353

9.2 FAX : 0512-57952998

